

# E3200 230V 50HZ

ENERGY AT FAIR PRICE



Simple professional generator. Pramac has designed this generator to ensure a high performance level at attractive price. Powerful and strong generator; easy to maintain, it will be soon essential to all your activities.

## Основные характеристики

Частота	Hz	50
Напряжение	V	230
Козф мощности	cos φ	0.9
фаза и подключение		1

## Мощность

Резервная мощность LTP	kVA	2.9
Резервная мощность LTP	kW	2.6
Продолжительная мощность COP	kVA	2.5
Продолжительная мощность COP	kW	2.2

**PRP – номинальная мощность** Определяется как максимальная мощность, которую способна вырабатывать генераторная установка продолжительно, работая на переменную электрическую нагрузку, при этом продолжительность работы, интервалы обслуживания и условия эксплуатации регламентируются производителем. Допустимая средняя выходная мощность в течение 24 ч работы не должна превышать 70% основной мощности.

**LTP – Резервная мощность** Определяется как максимальная мощность, которую генераторная установка способна вырабатывать до 500 часов в год (до 300 часов при продолжительной эксплуатации) с установленными производителем интервалами обслуживания. Без возможности перегрузки.

### Характеристики двигателя

Двигатель, производитель		Honda
Модель компонента		GX160
Двигатель, система охлаждения		Воздух
Объем	см <sup>3</sup>	163
Подача воздуха		Атмосферный
рабочая скорость-номинальная	rpm	3000
Регулятор оборотов		Механический
топливо		Бензин
Емкость масла	l	0.6
Система запуска		Ручной



### Описание альтернатора

Тип		Бесщеточный
Класс		H
IP защита		23
Полюсов		2
Частота	Hz	50
Отклонение напряжения	%	+5; -10 (cosφ1)
Система регулировки напряжения		конденсатор

### Габаритные размеры

Длина	(L) mm	640
ширина	(W) mm	458
высота	(H) mm	400
Сухой Вес	Kg	38
емкость топливного бака	l	3.1

### Автономия

расход топлива при 75% PRP	l/h	0.88
расход топлива при 100% PRP	l/h	1.17
Время работы при 75% PRP	h	3.52
Время работы при 100% PRP	h	2.65

### Уровень шума

Гарантированный шума уровень (LWA)	dBA	94
Уровень звукового давления при 7 mt	dB(A)	66

## Панель управления электроагрегатом:

### Управление:

- переключатель (включено-выключено)
- датчик уровня топлива

### Защита:

- автоматический выключатель
- защита по давлению масла

### Розетки

SCHUKO 230V 16A IP54

2

## SUPPLEMENTS CONTROL (Available when ordered)

### Дополнительные оборудование (доступно при заказе)

#### Дополнительные защиты:

- дифференциальная защита 30 мА
- автомат защиты-счетчик моточасов



## Аксессуары

### Колесный комплект

- с предустановленными рукоятками
- без предустановленных рукояток

